



LOGO! DM16 24 扩展模块，SV/E/A：24V DC/24V DC/变压器，8 数字输入/8 数字输出，4TE 用于徽标！8

安装方式/安装	
安装	在帽形轨道 35 mm 上，4 个部件单元宽度
电源电压	
额定值 (DC)	
• DC 24 V	是的
允许范围，下限 (DC)	20.4 V
允许范围，上限 (DC)	28.8 V
数字输入	
数字输入端数量	8
输入电压	
• 输入电压类型	DC
• 对于信号“0”	< 5 V DC
• 对于信号“1”	> 12 V DC
输入电流	
• 对于信号“0”，最大值（允许的闭路电流）	0.85 mA
• 对于信号“1”，典型值	2 mA
输入延迟（输入电压为额定值时）	
对于标准输入端	
— 从“0”到“1”时，最大值	1.5 ms
— 从“1”到“0”时，最大值	1.5 ms
数字输出	
数字输出端数量	8
短路保护	是的
输出电流	
• 对于信号“1”的额定值	0.3 A
两个输出端并联	
• 用于增加功率	不
开关频率	
• 电阻负载时的最大值	10 Hz
• 电感负载时的最大值	0.5 Hz
EMV	
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射	
• 极限值等级 B 适用于居民区中的应用	是的
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是的

CSA 许可	是的
UL 许可	是的
FM 许可	是的
根据 IEC 61131 标准开发	是的
符合 VDE 0631	是的
船舶建造许可	是的
环境要求	
运行中的环境温度	
• 最小值	0 °C; ES03 以上 : -20 °C
• 最大值	55 °C
尺寸	
宽度	71.5 mm
高度	90 mm
深度	58 mm
上一次修改 :	2021/3/12 